

TDS12142

Проху считыватель



TELETASK Proху считыватель - это AUTOBUS интерфейс для безопасного беспроводного контроля доступа. Это означает легкость в использовании, благодаря тому, что не надо иметь особых знаний, чтобы приложить карту к считывателю для срабатывания. Держите Proху карту или брелок перед Proху считывателем для получения доступа и/или активации любой функции домашней автоматизации.

Благодаря интеграции с системой домашней автоматизации, функция устройства не ограничивается просто открыванием дверей, а может сочетаться с любой другой функцией домашней автоматизации (когда вы входите в дом, дверь открывается, свет включается, температурные установки меняются, музыка начинает играть и т.д....)

**Применение:**

Для безопасного бесконтактного контроля доступа в сочетании с любой другой функцией домашней автоматизации. Карты и брелки могут иметь ограниченный доступ: в определенное время дня или при любых других условиях, какие вы пожелаете.

**Характеристики:**

Проху считыватель соответствует запросам и защите для установки в помещении. При наружной установке необходимо изолировать заднюю часть силиконом (между задней частью и стеной) во избежание проникновения воды в AUTOBUS коннектор.

Добавление, удаление и изменение параметров доступа каждой Proху карты/брелока возможно с использованием PROSOFT V2.74 или новее (с интегрированным ПО CARDSOFT).

**Настройки:**

AUTOBUS адрес	Через роторные переключатели Десятки + Единицы
Программирование	Проху считыватель C PROSOFT V2.74 или новее Проху карта C помощью считывателя
Светодиод	TDS12142 подключен: Светодиод мигает медленно Ошибка подключения: Светодиод мигает быстро Карта или брелок опознаны: Светодиод будет включен в течение 2 секунд.

**Установка:**

Монтируется на стену в любую монтажную коробку или отверстие, содержит AUTOBUS кабель и коннектор.

Когда Proху считыватель расположен снаружи на незащищенной поверхности, необходимо добавить силикон между стеной и корпусом как показано на рисунке.

**Подключение:**

AUTOBUS Прилагается AUTOBUS коннектор

**Потребляемая мощность:** Макс. 75 мА

<b>Размеры:</b>	TDS12142	115 В x 115 Ш x 15 Т (мм) (от стены)
	TDS12142GL	115 В x 115 Ш x 18 Т (мм) (от стены)

<b>Нетто   Брутто вес :</b>	TDS12142	0,137   0,247 кг
	TDS12142GL	0,147   0,257 кг

**Схематический рисунок:**

